

●安全上の注意 ※本製品を使う前に、必ず以下の注意事項を読んでください。以下の注意事項を守らないと、感電や火災、やけどなど重大な事故の原因になります。

- 本製品は水草育成用のつり下げ式照明器具です。必ず、照明ユニットをソーラー RGB専用スタンド(別売)または天井からつり下げて使用してください。照明ユニットは、絶対に水槽の端やガラスフタの上に直接置かないでください。
- 水中への落下、水没には十分注意してください。防水仕様ではありません。
- 本製品は屋内用です。屋外では使用できません。また、屋内でも湿度の高い場所や埃の多い場所には設置しないでください。
- 本製品は周囲温度0〜35℃の範囲で使用してください。高温の場所で使用すると製品が正常に点灯しなかったり、火災などの原因となることがあります。
- 器具の表面や内部に結露が発生しないようご注意ください。火災、感電、故障の原因となります。
- 電源事情の悪い場所では使用しないでください。ランプのちらつきや消灯が発生する場合があります。
- 製品の近くでラジオやテレビなどを使用しないでください。雑音が入る場合があります。
- 調光器などの接続による調光使用はできません。調光器などは接続しないでください。
- 照明ユニットを扱うときには無理な力を加えないでください。破損の原因となる恐れがあります。特に照明ユニットの放熱フィンの部分の取り扱いにはご注意ください。
- 本製品のACアダプターは本製品専用です。照明ユニットおよびACアダプターには、絶対に水を掛けしないでください。漏電や感電、火災の原因となります。水面から照明ユニットの発光面までは、約30cm以上の間隔を開けることをおすすめします。
- 照明ユニットおよびACアダプターは、点灯中または消灯直後は高温になっています。やけどの恐れがあるので、十分に冷めてから取り扱ってください。特に照明ユニットの放熱フィンおよびACアダプターは非常に高温になるので、熱が冷めるまでは絶対に触らないでください。
- 照明ユニットやACアダプターの上に布や紙、断熱材などを被せないでください。熱がこもり、火災や製品の故障の原因となります。
- 各種コードに刃物などで傷を付けないようにしてください。絶縁破壊による漏電や感電、火災の原因となります。
- 不適切な製品の設置や誤った使用方法、改造、不適切な電源への接続などが原因の故障に関して、弊社では一切の補償を行いません。 ○製品の性質上、LEDランプは交換できません。
- 本製品の光源は、製造者、そのサービス代理店または同等の有資格者のみが交換するものとします。
- 製品の分解や改造は絶対にしてしないでください。弊社以外で修理した場合や、製品に改造を加えた場合、弊社では修理を受け付けることができません。
- 製品の修理が必要な場合は、購入された販売店で依頼してください。なお、輸送中の破損を避けるために、製品をきちんと梱包してください。
- 天井や壁の中への配線など電気関係の工事が必要な場合は、資格を有する電気工事に依頼してください。
- 市販のフックなどを利用して天井から照明ユニットをつり下げる場合、天井とフックが照明ユニットの重量(2.85kg)以上に耐えられる強度を持っている必要があります(安全のため3〜5倍の耐荷重が必要です)。設置する前に工務店に相談することをおすすめします。
- 各種コードを無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。各種コードの破損により火災・感電の原因となります。
- 各種コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)直ちに使用を中止してください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- 灯具電源コードおよびACアダプターコード(Y型取り付け) / 本製品の灯具電源コードまたはACアダプターコードが損傷した場合、危険を回避するために、製造者、そのサービス代理店または同等の有資格者のみが交換を行います。
- ACアダプターやコンセントプラグに水滴がかかったり、水が各種コードを伝ってぬれると火災、感電の原因となります。水槽より低い位置のコンセントを使用するときは、ACアダプターやコンセントプラグより下に各種コードをたるませてください。もしくはパワーコードS-70(別売)の使用をおすすめします。
- 点灯中のLEDは直視しないでください。
- 付属の電源コードは本製品のACアダプターに接続するための専用電源コードです。本ACアダプターには必ず付属の専用電源コードを接続してご使用ください。この組み合わせ以外のご使用は、事故や故障の原因となる恐れがあるので絶対にお止めください。また、付属の電源コードは、他の製品には絶対に使用しないでください。
- 電源コード(X型取り付け) / 本製品の電源コードが損傷した場合、必ず本製品専用コードもしくは、製造者またはそのサービス代理店からのみ入手できる電源コードと交換してください。
- ACアダプターの表面温度は高温になります。やけどにご注意ください。また、子どもの手の届く場所で使用しないでください。
- ACアダプター周辺には物を置かないようにしてください。高温になるため、隣接部に変質、変色などの影響を及ぼすことがありますのでご注意ください。
- ACアダプターを断熱性のもののでくんだり、密閉容器に入れて使用しないでください。放熱できず発火する可能性があります。

- 【専用シェード】
- 専用シェードはステンレス製です。鋭利な部分がありますので、取り扱いには十分注意してください。また、ソーラー RGBリミテッドエディションの放熱フィンにも鋭利な部分がありますので、取り付けの際には手袋を着用してください。
  - 専用シェードが落下しないように、取り付けは確実に行ってください。 ○子供の手の届く場所では使用しないでください。


1.ソーラー RGBリミテッドエディションの特長

ソーラーRGBリミテッドエディションは、水草育成用高色彩LED照明器具です。独自の調光技術により、R(赤)G(緑)B(青)それぞれの出力を最適化することで、水草が健康に育つことにもちろん、水草本来の色である緑や赤が鮮やかに発色し、水草レイアウトをより美しく演出します。ソフトスタート機能によりゆっくりと点灯し、付属の専用シェードにより直下照度の上昇および照明ユニット前後への光もれを軽減します。また、高出力のLED照明に不可欠な放熱フィンをデザインに取り入れることで、高い機能性と意匠性を両立しています。


※ソーラー RGBリミテッドエディション1台で、90cm水槽まで対応します。

2.使用方法

- (1) 製品内容の確認  
製品を使用する前に、以下の内容がすべてそろっていることを確認してください。万一、不足している物や製品の破損が見つかった場合は、購入された販売店まですぐに連絡してください。




- (2) 照明ユニットの設置
- ①照明ユニットはソーラー RGB専用スタンド(別売)や天井からつり下げて使用します。天井からつり下げる場合は、照明ユニットの重さ(専用シェード含む2.85kg)に十分耐えられる、市販の天井つり下げ用フックを用意してください。スタンドやフックの取り付けに関しては、それぞれの説明書に従ってください。
  - ②付属の六角レンチで固定クランプのネジを緩め、照明ユニットから出ているつり下げワイヤーで輪をつくり、ワイヤー固定クランプで固定します。照明ユニットをつり下げる高さに応じてワイヤーの長さを調節してから、固定クランプのネジを六角レンチでしっかりと締めてください。(図1)
  - ※ソーラー RGB専用スタンドの場合、ワイヤーがズレたり、外れたりしないように、位置を決めてからワイヤーの輪をしっかりと締めてください。
  - ※ワイヤーを切断するとワイヤー固定クランプの穴に差し込みにくくなりますので、ご注意ください。
  - ③ソーラー RGB専用スタンドのバーや、天井のフックにワイヤーの輪を掛けます。強度を確認し、照明ユニットが落下しないようにしてください。
  - ※照明ユニットは水面から約30cm以上を目安に離し、必ず水平につり下げてください。
  - ※照明ユニットから出ている接続コードは、照明ユニットからかからないように設置してください。



- (3) 専用シェードの取り付け
- 専用シェードの取り付けは、ソーラー RGBリミテッドエディションの電源をオフにした状態で行ってください。
  - 専用シェードは図のように確実に取り付けてください。
  - 専用シェードを取り付ける際は、ソーラー RGBリミテッドエディション本体などにキズを付けないようご注意ください。また、その際に専用シェードの塗装がはがれる場合があります。
  - 専用シェードはソーラーRGBリミテッドエディション専用です。他の照明器具には設置できません。



- (4) 照明の点灯
- ①ACアダプターから出ているコネクターを、照明ユニットのコネクターに差し込んでください。接続後、コネクターのロックをしっかりと押めてください。(図2)
  - ②スイッチがOFFになっていることを確認し、電源コードをACアダプターに接続します。次に、電源コードのプラグをコンセントに差し込みます。
  - ③スイッチをON(1)にするとランプが点灯します。点灯しない場合は、原因として接触不良が考えられます。必ず電源コードのプラグを抜いてから、コードの接続を確認してください。
  - ※本製品は、NAコントロールタイマーⅡで2台まで接続して点灯時間をコントロールできます。NAコントロールタイマーⅡ以外の場合は、使用地域の電圧に合う100〜240Vの範囲内15Aに対応した製品を使用してください。



- (4) メンテナンス
- 照明ユニット内には埃がたまらないように注意してください。埃が入った場合には、プロウなどで吹き飛ばしてください。
  - 照明ユニットやディフューズカバーの汚れは、水を含ませて固く絞った布で拭き取ってください。洗剤や溶剤は使用しないでください。
  - 長期間使用しない場合は、湿気のない場所で保管してください。周辺の湿気などにより絶縁が低下し、漏電や感電の原因になります。
  - ※メンテナンスの際は、電源を切り、本製品が十分に冷めてから行ってください。

(5)仕様

寸法	照明ユニット:W43×D28×H6.4(cm) ACアダプター:W15×D6×H4(cm)
重量	照明ユニット:2.6kg ACアダプター:0.48kg 専用シェード:0.25kg(2枚)
入力電圧	AC100〜240V 50 / 60Hz
定格電力	120W ±5%
消費電力	115W ±5%
光束	3,750〜4,250lm
照度	約21,000Lx(30cm直下照度)
色温度	約9,000〜12,000K(LEDの特性上、色温度には高低のばらつきがあります)
LED個数	130個(RGB LED)
LED寿命	30,000時間以上(使用環境によって異なります)
使用環境温度	0〜35℃



ソーラーRGB  
リミテッドエディション  
使用説明書

ADA  
NATURE  
AQUARIUM  
SOLAR RGB  
LIMITED EDITION



お問い合わせ先: ADAサービスセンター  
0256-72-1994(平日10:30〜17:30)  
E-mail/support@adana.co.jp

発売元: 株式会社アリアデザインアリア  
新潟県新潟市西蒲区漆山8554-1 〒953-0054  
aqua design amano CO.,LTD.  
8554-1 Urushiyama, Nishikan-ku, Niigata 953-0054, Japan  
MADE IN CHINA  
408194S140UTJEC21L06



